



Fiat 072 - klucz surowy - pilot - Peugeot-Citroen-Fiat

Numer katalogowy	083
Transponder	PCF 7946 id46 HT2
Moduł	Delphi BSI, Marelli BSI
Częstotliwość	433 MHz
Przyciski	3 przyciski
Grot	SIP22
Keyless	Nie

Opis produktu

Parametry:

Marka	Fiat
Częstotliwość	433mhz
Transponder	EVO: id46 Hitag 2 PCF7946 Xhorse: id46 PCF7946A Keydiy: id46 PCF7946
Numer części	Uniwersalny
Immo	Diagnostycznie
Pilot	Automatycznie po zaprogramowaniu immo Prekodowanie pilota: 10-16 SMD
Ilość przycisków	3
Grot	SIP22
Modele samochodów	500 (2007 - 2016) Doblo (2010 - 2016) Florino (2007 - 2016) Grande Punto (2006 - 2010) Punto Evo (2010 - 2012) Punto (2012 - 2016) Qubo (2008 - 2016) 500L Ducato (2012 - ...) Panda (2012 - ...) Bravo Iveco Daily (2012 - ...)

Zmiana systemu - Magneti Marelli / Delphi:

1. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisze zamknięcia i otwarcia samochodu przez ok. 5 sekund.
2. Zwolnij jeden z przycisków (dowolny) a drugi cały czas trzymaj wciśnięty.
3. Przycisk, który wcześniej zwolniłeś - naciśnij 3 razy aby zmienić system na Delphi lub 4 razy aby zmienić system na Magneti Marelli.
4. Zwolnij wszystkie przyciski

UWAGA!

Klucz posiada możliwość "zresetowania" i przypisania do innego pojazdu. Aby to zrobić trzeba postępować zgodnie z procedurą opisaną powyżej.

Sprawdzanie systemu - Magneti Marelli / Delphi:

1. Za pomocą urządzeń Keydiy / Xhorse lub przy pomocy każdego innego urządzenia odczytaj transponder.
2. Sprawdź wartość w polu P2. Początek EA01 oznacza, że klucz pracuje w systemie Delphi, oznaczenie EA02 jest równoznaczne z pracą w trybie Magneti Marelli

13:19

Xhorse

V4.5.7

46

Password 4F4E4D494B52

P0	7175E727	
P1	4D494B52	
P2	EA014F4E	
P3	0EAA4854	
P4	00000000	
P5	00000000	
P6	00000000	
P7	444C5048	

* Put the transponder in the coil ,keep it steady

Read transponder

13:19

Xhorse

V4.5.7

46

Password 4F4E4D494B52

P0	CF72822E	
P1	4D494B52	
P2	EA024F4E	
P3	0EAA4854	
P4	00000000	
P5	00000000	
P6	00000000	
P7	4D524C4C	

* Put the transponder in the coil ,keep it steady

Read transponder

13:22

KD chip editing

v8.1.6

Password: 4F4E4D494B52

reset

P0:	7175E727	write	
P1:	4D494B52	write	
P2:	EA014F4E	write	1, 2 page
P3:	0EAA4854	write	3 page
P4:	00000000	write	4, 5 page
P5:	00000000	write	6, 7page
P6:	00000000	write	
P7:	444C5048	write	

Generate blank 46

Chip Copy

All Read

13:22

KD chip editing

v8.1.6

Password: 4F4E4D494B52

reset

P0:	CF72822E	write	
P1:	4D494B52	write	
P2:	EA024F4E	write	1, 2 page
P3:	0EAA4854	write	3 page
P4:	00000000	write	4, 5 page
P5:	00000000	write	6, 7page
P6:	00000000	write	
P7:	4D524C4C	write	

Generate blank 46

Chip Copy

All Read